LEGENDA OPRAW:

FH03 - PoleLITE LED 16,5W 4K 2,3kg IP65 IK07 (2J) alugrey lub równoważne

FH04 - Azur LED 29W 4K IP65 IK10 (20J) alugrey lub równoważne

FH05 - Curso LED 4W 4K 1,5kg IP55 IK14 (100J) matt silver lub równoważne

AW ■ NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED N/T 1H - ITECH M2, C1 COLD lub równoważne

OOK ▭ OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE LUB STROPIE- ONTEC S E1 COLD lub równoważne

AW ▭ OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE - ONTEC S M1 COLD lub równoważne

OBWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ UKŁADAĆ PRZEWODAMI TYPU YDY 3x1,5mm2 (nr+7)(N)

PRZEWODY PRZYNALEŻNE W KURSACH OCHRONNYCH INSTALOWAĆ W RURACH ELEKTROINSTALACYJNYCH O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 16 mm (+ZAPAS) W ZALEŻNOŚCI OD ROZDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW

W ŚCIANACH I STROPACH KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU NALEŻY JE UKŁADAĆ W WARIANCIE MODUŁOWYM W POSADZCE W BRUZDACH - DO OPRAW PIETROWYCH

NIZEJ PRZEWIDZIANYCH PRZEZ STROP. W ŚCIANACH O GRUBOŚCI PONIŻSZYCH W KORYTKACH METALOWYCH OCYNKOWANYCH, W PODDZIELACH PO-

ŚCIANACH BETONOWYCH NATYNKOWO W RURACH I KANTOWANYCH NA UCHWYTACH, W ŚCIANACH MUROWANYCH I WARSTWOWYCH OBWODY

PROWADZIĆ W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAPREZT NATYNKOWYCH (P — N)

STEROWANIE OŚWIETLENIEM WYKONAĆ W OPARCIU O PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE MONTOWANE W ROZDZIELNI R1. TABLICE STEROWNICZĄ, NR. 1

ZABUDOWAĆ W BUDYNKU OBOK TYPOWEJ LOKALIZUJĄ TABLICY UZGODNIĆ Z INWESTOROM. W TABLICY ZABUDOWAĆ PRZYCISKI STEROWNICZE.

▭ SZACHT KABLOWY PROPONOWANA LOKALIZACJA. OSTATECZNY DOBÓR NA FAZIE ROZDWY

PROJEKT I WZORWANIE STEROWANIA DWA PICIA ZWIRSEMI OPRACOWANIA

OBWODY GNIAZD 230V ORAZ SŁOWE PROWADZIĆ JAK OBWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ.

DLA ZASILENIA GNIAZD 230V ZASTOSOWAĆ PRZEWODY YDYno 3x2,5 mm2 A DLA ZASILENIA OŚWIECENIA SŁUPKÓW PRZEWODY YDYno ORAZ KABLE

TYPU XKY. PRZEWODY STEROWNICZE MIEDZIANE DODANE Z DYGIEM NA RYGLINACH.

DZIAŁY WYŁĄCZNIKOWE "ZEW" WYPOSAŻAĆ W ZESTAWY GNIAZDOWE WCISKOWE OPISOWE NA RYGLINACH. OBWÓDZ/A ZABEZPIECZAĆ W SZAFCE WYŁĄCZNIKAMI NADMIAROWOPRADOWYMI

ORAZ RÓŻNICOWOPRADOWYMI W ZESTAWIENIU DO ZASILANYCH ODBIORÓW. NA MIEJSCU ZASILANIA ZABUDOWYWAĆ RÓŻNICZKĘ 100A.

ROZDZIELNICE SŁUPKOWE "R1" UZEMIĆ - WYMAGANA REZYSTANCJA UZEMIENIA R <= 30,0 oma.